

Антенный усилитель Триада-805 для применяется для улучшения качества приема диапазонов УКВ, FM и АМ музыкальными центрами и радиоприемниками дома и на даче на расстоянии до 90-100 км и более от радиопередающей станции. Он имеет высокий коэффициент усиления (около 20 дБ). При необходимости (в условиях сильного сигнала или сильных помех), усилитель можно отключить удобным переключателем на корпусе усилителя. Питание от стандартного сетевого адаптера 12 вольт (12-15 вольт).

Адаптер в комплект не входит.

Подключается между пассивной антенной и радиоманитолой. Усилитель можно прикрепить в месте установки на двусторонний скотч. Подключать необходимо как можно ближе к антенне в разрыв кабеля. Использовать внутри помещения.

Внимание! Адаптер требуется вынимать из розетки при неиспользовании усилителя, нельзя оставлять без присмотра!

Когда усилитель точно поможет:

- Если требуется принять сигнал в подвале (антенна выносится к окну или на улицу);
- Если требуется улучшить прием в городе - убрать шипение и пропадание сигнала когда кто-то проходит рядом с музыкальным центром.
- Если требуется улучшить прием на даче до 50 км.

Когда усилитель точно не поможет:

- Если в городе расстояние до передатчика до 10 км, но на крыше Вашего дома или совсем рядом стоит вышка сотовой связи. Это очень частая ситуация!
- Если в вашем доме с нарушением установлена система кабельного телевидения и все помехи излучаются в эфир.

Важно! Не рекомендуется к применению с активной антенной из-за возможности перевозбуждения входного каскада магнитолы.

Основные технические характеристики

Напряжение питания,	9-18
Диапазон рабочих температур, °C.....	-40...+80
Рабочий диапазон частот	64...108
Напряжение питания, В.....	12
Потребляемый ток при напряжении 12В, мА.....	19
Номинальное входное и выходное сопротивление, Ом.....	75
Средний коэффициент усиления, дБ.	
в диапазоне УКВ.....	20
в диапазоне FM.....	19
Коэффициент обратной связи по напряжению (h12), не более, дБ.....	-40
Неравномерность АЧХ, не более, дБ.....	±0.5
КСВ по входу, не более	
в диапазоне УКВ.....	1.5
в диапазоне FM.....	1.3
Коэффициент шума, не более, дБ.....	2.1
Исполнение.....	брызго незащищенное (IP63)
Габариты Д,Ш,В, мм.....	102 x 36 x 22
Вес при стандартной длине кабеля, г.....	50
Кабель.....	РК75-1.5-311
Длина кабеля, м.....	0,2
Разъём на входе	Гнездо AM\FM
Разъём на выходе	Штекер AM\FM

Сделано в России.

Срок хранения не ограничен.

Материал: металл, пластик.

Дата производства: 05.2020 г.

Производитель:

ИП Сергиенко Т.В., Россия,

Лен. обл., г. Сосновый Бор

ул. Полевая д.2

WWW.TRIADA-ANT.RU

WWW.ANTENNA.RU

