

**КОМНАТНАЯ ЦИФРОВАЯ
АКТИВНАЯ АНТЕННА
ТРИАДА-3320**



Для телевизоров и ТВ тюнеров,
со встроенным усилителем,
радиус приема до 30 км.

**АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
ВНУТРИСАЛОННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
АНТЕННА ТРИАДА- 618 PROFi**



Компактная, простая в установке
телевизионная цифровая антенна.
Со встроенным усилителем.
Радиус приема до 80 км.

**Антенна для музыкальных
центров
ТРИАДА-8810 и
ТРИАДА-8820**

Улучшенное звучание
FM диапазона,
на удалении до 50 км
от радиостанции



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО ТРИАДА -150**



Предназначено для автомобильных
свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей напряжением 12 В, емкостью
от 6-150 Ач

КОМНАТНАЯ ЦИФРОВАЯ АКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА **ТРИАДА-3310**

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ДИАПАЗОНАХ ДМВ, DVB-T, DVB-T2



**СО ВСТРОЕННЫМ
УСИЛИТЕЛЕМ**

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ТВ ТЮНЕРОВ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Разъем: TV 9,5 мм
Длина кабеля 3м
Питание от телевизора по кабелю
(блок питания в комплект не входит)

www.antenna.ru
www.triada-ant.ru

КОМНАТНАЯ ЦИФРОВАЯ АКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА ТРИАДА-3310 со встроенным усилителем применяется в ситуации, когда направление на передающий центр известно не очень точно. Работает на прямом, отраженном и переотраженном сигнале в условиях города и ближнего пригорода.

ТРИАДА-3310 антенна-усилитель немного больше обычной антенны и в несколько раз эффективнее, предназначена для приема цифровых телевизионных сигналов DVB-T и DVB-T2, а также аналогового ТВ в диапазоне ДМВ 470-850 МГц. Антенна направляется на источник сигнала и обеспечивает надежный прием телесигнала в зоне уверенного приема (обычно на расстоянии до 20-25 км от телепередатчика, дальность зависит от мощности сигнала, высоты установки приемной антенны, рельефа местности, наличия препятствий между телепередающей станцией и приемной антенной).

Рекомендуется к применению, если расстояние от радиостанции составляет до 30 км и прием на обычную антенну (усы +кольцо) неустойчивый, сопровождается шумами, пропадающими и замираниями сигнала и при этом нет возможности точно направить антенну на источник ТВ сигнала.

Антенна устойчива и не склонна к опрокидыванию за счет утяжелителя в основании.

Инструкция по подключению и эксплуатации:

1. Вставьте штекер антенны в гнездо телевизора или ТВ тюнера.
2. Включите в телевизоре "Питание антенны по кабелю". Должен засветится светодиод. Если такая функция в телеприемнике отсутствует, необходимо приобрести специальный блок питания, подающий +5 Вольт питания на антенну. Не забывайте выключать блок питания от сети после просмотра телепередач. За работу блока несет ответственность производитель блока питания.
3. Направляя антенну приблизительно на источник сигнала, выберите место в помещении, где аналоговый сигнал 33 или соседнего канала принимается наилучшим образом. Это позволит найти оптимальное место для приема цифрового сигнала.

Внимание!

Запрещается эксплуатация антенны на улице, под атмосферными осадками, в условиях повышенной влажности и не по назначению. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, влажность воздуха 95%.



Технические характеристики:

- Диапазон частот 470-850 МГц, ДМВ, все мультиплексы DVB-T2 в РФ;
- Коэффициент усиления антенны 20 дБ (поскольку это правдивые характеристики, это очень много для антенн DVB-T2);
- Выходное сопротивление 75 Ом;
- Нет помех с задней полусферы;
- Питание по кабелю 5 вольт;
- Потребляемый ток 32мА;
- Длина кабеля 3 метра;
- (если длина кабеля окажется недостаточной, можно использовать стандартный телевизионный удлинитель нужной длины)
- Габариты 26*29*11см;
- Вес антенны без кабеля 850 грамм;
- Вес в упаковке 1250 грамм;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Сергиенко Т.В., Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Полевая, д.2

Модель: Комнатная телевизионная активная антенна «Триада-3310»

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название:

Телефон:

Продавец (Ф.И.О.)

Адрес и E-mail:

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

М.П.